مخطط اتصال



تطبيق

للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية، الخ UPS 1. احتياطية نظام

2. قوة متحركة والطاقة الاحتياطية للمناطق التي هي عدم وجود فائدة.

3. خارج الشبكة الشمسية & أمبير؛ الرياح نظام الطاقة

ميزات

1. موجة جيبية نقية الإخراج، السلطة الكاملة

2. إدارة وحدة المعالجة المركزية والتحكم، تصميم وحدات

3. بتقنية الكريستال السائل، ويمكن عرض مرئي مختلف المعالم

4. تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة من طريقة العمل

5. اتصال بطارية الخارجية، ومريحة لتوسيع استخدام الوقت والوقت احتياطية السلطة؛ يمكن للمستخدم ربط العديد من البطاريات حسب الحاجة

6. مع الحمولة الفائقة القدرة وتحمل الحمولة العالية، وهذه السلسلة من محولات يمكن أن تدفع ليس فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثل السيارات، وتكييف الهواء، المثقاب الكهربائي، مصباح فلوري، مصباح الغاز، وما يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع الحمل

7. انخفاض التردد تصميم الدوائر، واستقرار نظام جيد، انخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، قد يكون ما دام 5 سنوات)

8. حماية كاملة: حماية الجهد المنخفض، أكثر من حماية الجهد، الحماية من الحرارة الزائدة، وحماية ماس كهربائى، والزائدة الحماية؛ تنبيه إنذار

9. CE / EMC / لفد / بنفايات الموافقات

10. ضمان سنتين، الدعم الفني مدى الحياة

المعلمات

المعلمة		6000VA
تقييمه سعة إخراج		4000W
قمة الطاقة		8000W
بطارية الجهد (DC)		48V / 96V / 192V (اختياري)
حجم W × D × H (مم)		420 * 260 * 605
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		440 * 280 * 625
(الوزن الصافي (كلغ		50
(الوزن الإجمالي (كجم		55
عام معلمة		
طريقة عمل ((إعداد	1	الأداة الأولى، وبطارية الاستعداد
	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة ل أعلى من 5٪ من قوة التصويت عليها، وتبدأ في العمل تلقائيا
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ أو 110 V + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ أو 60 Hz ± 3٪ (اختياري)
الإخراج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أو V ± 3 240 أو V ± 3٪ 100 أو V ± 3٪
		110 أو V ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ 60 أو Hz ± 0.5 ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول AC الحالي	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، تهمة وحماية التفريغ، إدارة ذكية
عرض	طريقة العرض	LCD
	معلومات الشاشة	مساهمة الجهد، انتاج التيار الكهربائي، خرج تردد، بطارية القدرة، حالة حمل، الحالة معلومات
خرج الموجة نوع		نقي الناتج موجة جيبية، الموجي تشويه rate≤3
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <، دقيقةS
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل التوقيت		<5MS (AC إلى DC / DC لAC)
الحماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائى، وعالية الجهد المدخلات، والمدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن

البيئة	درجات الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	الرطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m

صور المنتجات

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V