مخطط اتصال



□□□□□

□□□□□ .1 AVR

2. AC □□□□□□□ □□□□□

3. □□□ □□□

□□□□ □□□□□□ □□□ (1

2) □□□□□ □□□

4 □□□□□.UPS

1) AC □□□□□ DC □□□□□□□□□ □□□□□ □□□

2) DC □□□ □□□□□ AC □□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ .1 UPS □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

.□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ .2

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ & □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .3

□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ .1

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ .2

□□□ .3 LCD□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .4

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ .5
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□ .6
□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ .□□□□□□□□
□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .7
(□□□□□ 5 □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□) □□□□□□

□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□ □□□□□ .8
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

9. CE / EMC / LVD / □□□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ .10

□□□□□□ □□□□□□□□

المعلمة		20KVA
تصنيف سعة إخراج		15000W
ذروة السلطة		30000W
بطارية الجهد (DC)		192V
حجم W × D × H (مم)		420 * 280 * 625
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		440 * 300 * 645
(الوزن الصافي (كلغ		105
(الوزن الإجمالي (كجم		115
عام معلمة		
طريقة العمل	1	فائدة أولا، الاستعداد للبطارية
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة لأعلى من 5٪ من قوة التصويت، وبدء العمل تلقائيا
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد االكهربى	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الناتج AC	الجهد االكهربى	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪ 110 أوV ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أوHz ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول الحالي AC	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، شحن والتفريغ الحماية، وإدارة ذكية
عرض	طريقة العرض	LCD
	معلومات الشاشة	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة
خرج الموجة نوع		محض الناتج موجة جيبية، وتشويه الموجي rate≤3
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <،دقيقةS
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن
بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	رطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m



نرحب,كتالوج المنتجات والتحقق من اتصل بنا من فضلك ، معلومات أكثر.