مقدمة

يمكن للمستخدمين تعيين هذه السلسلة من العاكسون لوضع العمل العادي أو وضع السكون. في وضع، DC / AC في وضع عكس هذا التردد المنخفض .UPS النموذج الأول) وظيفة AC) وظيفة، والمرافق الشحن وظيفة (AVR) فائدة، فقد السيارات الجهد تنظيم متعددة الوظائف نقية شرط لموجة العاكس لديها مزايا نوعية مستقرة وقوية القدرة على حمل حمولة والخدمة الطويلة في الحياة. سلسلة-I-P-XD كما أنها يمكن أن تعمل في بيئة فقيرة. هو الجيل الثاني من موقعنا التردد المنخفض محض الشرط موجة العاكس.

ملامح

1) سهلة التركيب.لتكوين النظام الشمسي، يحتاج المستخدمون فقط لتوصيله مع الألواح الشمسيةوالبطاريات.

2) إدارة وحدة المعالجة المركزية، ذكيالسيطرة، تصميم وحدات

3) يمكن عرض مختلف المعالم (مثل انتاج التيار الكهربائي، والتردد،طريقة العمل LCD.المصابيح بتقنية الكريستال السائل)

4) متعددة الوظائفتصميم، وظيفة AVR UPS. شاحن، تحكم، وحدة الشمسية الطاقة لشراء المستخدم لا يحتاج ACأو استقرار.

5)اتصال البطارية الخارجية، انها مريحة للمستخدمين لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة

6) مع السوبروقدرة الحمولة العالية التي تحمل حمولة، هذه السلسلة من المحولات يمكن أن تدفع ليس فقط تحميل المقاومة.ولكن أيضا أنواع مختلفة من الأحمال الحثية مثل المحركات، مكيف،المثقاب الكهربائي، مصباح فلوري، مصباح الغاز. يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواعحمل

7) تردد منخفض النقيشرط لتصميم الدوائر موجة، ونوعية مستقرة، وسهلة الصيانة، وانخفاض معدل الفشلوالخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم،أنها يمكن أن تستمر على الأقل 5 سنوات))

8) الكمالالحماية: حماية الجهد المنخفض، حماية عالية الجهد، أكثر من حماية درجة الحرارة،حماية ماس كهربائى، حماية الزائد

9) CE / EMC / لجنة الاتصالات الفدرالية / الموافقات بنفايات / لفد

10) سنة الضمان،دعم فني مدى الحياة 2

معلمة

طريقة		1000VA
تصنيف سعة إخراج		700W
قمة قوة		1500W
بطارية الجهد (DC)		24V
المراقب المالي PWM للطاقة الشمسية	الجهد	24V
	تيار	20A
	ماكس المدخلات PV الجهد	النظام: 50 24VV
حجم W × D × H (مم)		335 * 165 * 375
حزم حجم W × D × H (مم)		355 * 185 * 395
(شبكة الوزن (كلغ		12
(إجمالي الوزن (كلغ		13
عام معلمة		

(العمل وضع (إعداد	1	أولا) وضع البطارية الاحتياطية AC) الأداة الأولى
	2	وضع السكون، لا فائدة، وتحميل السلطة هي أكثر من 5٪ من تصنيف انتاج الطاقة، العاكس بدء العمل تلقائيا
	3	أولا) وضع الاستعداد فائدة DC) أول بطارية
مساهمة AC	الجهد	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
إنتاج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 or240V ± 3٪ 100 أوV ± 3٪ أو 110V ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ 60 أوHz ± 0.5 ± 0.5 (اختياري)
فائدة تهمة	تهمة الحالي AC	0 ~ 15A
	تهمة مرة	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	بطارية حماية	الكشف التلقائي، تهمة وحماية التفريغ، إدارة ذكية
تهمة PV		الإدخال يجب أن تكون أقل من تصنيف الحالية PVالتيار الكلي لل الشمسية PWM للتحكم
عرض	عرض طريقة	LCD + LED
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، انتاج التيار الكهربائي، خرج تردد، البطارية القدرات، حالة حمل، الحالة معلومات
إنتاج موجة نوع		THD≤3 نقي الناتج موجة جيبية، مجموع متناسق تشويه
الزائد القدرة		> 120٪ 1 10 ٪130 <دقيقةS