Εισαγωγή

ΣεΛειτουργία αντιστροφής DC / AC, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσετε αυτή τη σειρά των μετατροπέων σε κανονική λειτουργίαλειτουργία ή κατάσταση νάρκης. Σε λειτουργία χρησιμότητας, έχει Αυτόματη Τάσης κανονισμού (AVR)λειτουργία, Η φόρτιση χρησιμότητα λειτουργία (AC πρώτο μοντέλο) και UPS λειτουργία. Αυτόπολυλειτουργικό χαμηλής συχνότητας μετατροπέα καθαρό ημιτονοειδές κύμα έχει τα πλεονεκτήματα τηςσταθερή ποιότητα, ισχυρή φορτίου ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει σε κακή περιβάλλον. Είναι ηδεύτερης γενιάς χαμηλής συχνότητας καθαρής ημιτονοειδές κύμα μετατροπέα IP-XD-σειρά μας.

Χαρακτηριστικά

1,καθαρό ημιτονοειδές κύμαεξόδου, η πλήρης ισχύς

2, τον έλεγχο της CPU, ευφυήςέλεγχος, modular σχεδίαση

3, οθόνη LCD διαφόρωνπαραμέτρους

4, πολλαπλών λειτουργιών σχεδιασμού(AVR, UPS), επιπλέον φορτιστή δεν είναι απαραίτητη και ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να προστατεύονται.

5, Εξωτερική μπαταρίασύνδεση, είναι βολικό για τους χρήστες να επεκτείνουν το χρόνο χρήσης και back-up του χρόνου ισχύος

6, Με σούπερ φορτίο που μεταφέρουν ικανότητα και υψηλό φορτίοικανότητα, αυτή η σειρά των μετατροπέων μπορεί ναοδηγούν όχι μόνο φορτίο αντίστασης? αλλά και διάφορα είδη επαγωγικά φορτία, όπως κινητήρας, κλιματιστικό, ηλεκτρικά τρυπάνια, λάμπα φθορισμού, λάμπα αερίου.

7, σχεδιασμό κυκλωμάτων χαμηλής συχνότητας, σταθερή ποιότητα, χαμηλό ποσοστό αποτυχίας και καιρόδιάρκεια ζωής (σύμφωνα με την ορθή λειτουργία, μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 5 χρόνια)

8, Τέλεια προστασία:προστασία χαμηλής τάσης, προστασία υψηλής τάσης, πέρα από την προστασία θερμοκρασίας,προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπερφόρτωσης, ειδοποίηση συναγερμού

9, CE / EMC / LVD / RoHS Εγκρίσεις

10, δύο χρόνιαεγγύηση, δια βίου τεχνική υποστήριξη

Παράμετρος

Μοντέλο Παράμετρος	500VA
Ονομαστική ισχύ	350W
Μέγιστη ισχύς	700W
Τάση μπαταρίας (DC)	12V / 24V (προαιρετικό)
Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	335 * 165 * 375
Συσκευασία Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	355 * 185 * 395
Καθαρό Βάρος (kg)	7
Μεικτό βάρος (kg)	8
Γενική Παράμετρος	

Τρόπος εργασίας	1	Χρησιμότητα πρώτη (AC πρώτα) την εφεδρική μπαταρία αναμονής
(Περιβάλλον)	2	Κατάσταση νάρκης, δεν χρησιμότητα, το φορτίο του ισχύ μεγαλύτερη από 5% του μετατροπέα βαθμολογία ισχύ εξόδου, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα
	3	Μπαταρία πρώτη (DC πρώτο) χρησιμότητα λειτουργία αναμονής UPS
Είσοδος AC	Δυναμικό	220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 3% ή 60 Hz ± 3% (προαιρετικό)
Έξοδος AC	Δυναμικό	220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3% ή 110V ± 3% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 0,5 ή 60 Hz ± 0.5 (Προαιρετικό)
Φόρτισης της μπαταρίας	AC Ρεύμα φόρτισης	0 ~ 15A
	Χρόνος φόρτισης	Εξαρτηθεί από την ικανότητά της μπαταρίας και την ποσότητα
	Προστασία μπαταρίας	Αυτόματη ανίχνευση, Φόρτιση και αποφόρτιση, Έξυπνη Διαχείριση
Επίδειξη	Τρόπος Εμφάνισης	LCD
	Οθόνη Πληροφοριών	Η τάση εισόδου, τάση εξόδου, έξοδος συχνότητα, μπαταρία ικανότητα, την κατάσταση φορτίου, Κατάσταση Πληροφορίες
Έξοδος Κύμα Τύπος		Καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, Σύνολο Αρμονική παραμόρφωση THD≤3
Ικανότητα υπερφόρτωσης		> 120% 1 λεπτό,> 130% 10s
Κατανάλωση ρεύματος	Κατάσταση νάρκης	1 ~ 6W
	Κανονική λειτουργία	1 ~ 3A
Απόδοση μετατροπής		80% ~ 90%
Χρόνος μεταφοράς		<5ms (AC σε DC / DC σε AC)
Προστασία		Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, Υψηλή τάση εισόδου, χαμηλή τάση εισόδου, υπερθέρμανση
Περιβάλλον	Θερμοκρασία	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Υγρασία	10% ~ 90%
	Υψόμετρο	≤4000m