#### Introduzione

<u>I-P-TPI2-1000W-6000W</u> è adottato soluzioni leader a bassa frequenza di inversione tecnici di tutto il mondo. Questa serie di inverter presenta i vantaggi di alta efficienza di conversione, basso consumo energetico, super capacità di carico, e la corrente di carica grandi. Gli utenti possono impostare la modalità e la modalità di funzionamento normale in funzione dei carichi AC a dormire. Gli utenti possono anche impostare la priorità di uscita (AC o DC prima prima) e scegliere la frequenza di uscita 50Hz o 60Hz. E 'la nostra serie TPI seconda generazione.

## Caratteristiche

1. Uscita sinusoidale pura


Gestione 2. CPU, controllo intelligente, design modulare

- 3. LCD e display a LED in grado di mostrare i parametri e la condizione di funzionamento dell'inverter.
- 4. Gli utenti possono impostare in modalità sleep o in modalità normale di funzionamento e la priorità di uscita impostata (AC o DC prima prima). La frequenza di uscita (50Hz o 60Hz) può essere scelto.
- 5. Alta efficienza di conversione (87% -98%), a basso consumo energetico (1W  $\sim$  6W in modalità sleep). E la scelta migliore di inverter per il sistema di energia solare
- 6. L'inverter può caricare 8 tipi di batterie, come batterie piombo-acido sigillata, batteria al piombo aperto, batteria al gel. Nota gentile: La batteria al litio può essere ricaricata anche, devono essere impostati in fabbrica i relativi parametri.
- 7. Elevata potenza di carica e la funzione di carica può essere chiuso
- 8. Questa serie di inverter avere una forte capacità di carico e capacità di sovraccarico. La potenza di picco è 3 volte della potenza nominale. Ad esempio, il modello 1KW può guidare 1HP condizionatore d'aria, modello 2KW può guidare 2HP condizionatore d'aria, 3KW può guidare 3HP condizionatore.
- 9. Adottando l'ultimo disegno di circuito a bassa frequenza americano, nuovo materiali elettrici importati, trasformatore di rame puro, e il sistema è molto stabile lunga durata (più di 5 anni in condizioni di uso normale)
- 10. Protezione perfetta (protezione di bassa tensione di ingresso, protezione alta tensione in ingresso, protezione termica, protezione da cortocircuito, protezione di sovraccarico)
- 11. EMC, LVD, RoHS Omologazioni
- 12. 2 anni di garanzia e la durata dell'assistenza tecnica.

## **Funzione**

Funzione 1. DC / AC di conversione

Può essere impostato in modalità di funzionamento normale (sul pannello ruotare il tasto "ON") o Stop (sul pannello ruotare il pulsante per S-ON)



1.1 Modalità di lavoro normale (ON): carichi AC Non importa che sia collegato o meno l'inverter converte sempre DC ad AC. Il display LCD dell'inverter visualizza la tensione di uscita. Il consumo di energia in modalità normale di lavoro è un po 'più alto rispetto alla modalità sleep 1.2 modalità sospensione (S-ON): Se l'alimentazione dei carichi AC collegati è inferiore al 5% della potenza nominale del convertitore, non c'è uscita dall'inverter. Il LCD mostra 0. Solo il chip di inverter sta funzionando. Il consumo di energia del convertitore è solo 1-6W. Se la potenza dei carichi AC collegati è superiore al 5%, quindi l'inverter converte automaticamente CC a CA per alimentare i carichi all'interno di 5s. Il display LCD di visualizza alcun output.

Funzione di carica intelligente 2. ad alta potenza

Può caricare 8 tipi di batterie (dettaglio si prega di parametro)

Elevata potenza di carica (dettagli si prega di consultare il parametro)


Modalità a tre stadi di ricarica: fase di carica a corrente costante (CC), fase di carica a tensione costante (CV), Float fase di carica (CF)



Nota: Se il tipo di batteria è impostato su "0", non caricare la batteria e la corrente di carica è "0". L'indicatore di carica non si accende.

#### Funzione 3. UPS

Può essere impostato come utility primo (AC prima) in modalità standby batteria o la batteria prima modalità utility standby (prima DC).



3.1. Prima batteria Utility modalità standby UPS (sul pannello ruotare il pulsante "AC") Quando l'utilità e la batteria sono collegati all'inverter, utilità alimentare i carichi precedenti. Quando l'utilità viene interrotta, la batteria continuerà automaticamente per fornire alimentazione tramite alimentazione inverter.


I passaggi sono i seguenti:

Fase 1:. Quando utility è disponibile, guiderà direttamente e allo stesso tempo di carica batterie i carichi (tipo di batteria sul pannello non può essere 0) display LCD visualizza la tensione di uscita AC.

Passo 2: Quando l'alimentazione di rete viene interrotta, l'inverter converte la corrente continua (batteria) a corrente alternata automaticamente per garantire continuità di alimentazione all'interno di 5ms. Funzione UPS

Passo 3: Quando utilità è nuovamente disponibile, inverter trasferirà automaticamente l'utilità di alimentare i carichi. E utilità caricare le batterie tramite inverter di potenza allo stesso tempo.

## Vedere Workflow come di seguito.



3.2. Batteria prima utility modalità standby UPS (sul pannello di ruotare il tasto per "DC").

In questo modo, gli utenti devono impostare "tipo di batteria" a "0" sul pannello. Utility non si carica la batteria.


Quando l'utilità e la batteria sono collegati all'inverter, batteria sarà alimentare i carichi precedenti. Quando la capacità della batteria non è abbastanza, utility continuerà ad alimentare i carichi automaticamente.

I passaggi sono i seguenti:

- Passo 1: Quando la batteria dispone di carica sufficiente, si alimentare i carichi direttamente
- Passo 2: Quando la batteria non ha abbastanza potenza, inverter trasferirà automaticamente utility alimentazione dei carichi

Passo 3: Dopo che la batteria è completamente carica (ad esempio <u>regolatore solare o eolica carica</u>), Si trasferirà automaticamente alla batteria di alimentare i carichi tramite inverter di potenza.

# Vedere Workflow come di seguito.



## **Parametro**

Parametro Modello		1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W		
Potenza nominale di uscita		1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W		
Potenza di picco		3000W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W		
Tensione della batteria (DC)		12V o 24V o 48V (opzionale)			24V o 48V (opzionale)				
Dimensioni L × P × H (mm)		318 * 218 * 368			440 * 218 * 400				
Formato dell'imballaggio L × P × H (mm)		395 * 275	* 520		520 * 275 * 520				
Peso netto (kg)		27	28	30	39	40	51		
Peso lordo (kg)		29	30	32	43	48	53		
Modalità di lavoro (Setting)	ON	Modalità di lavoro normale							
	S-ON	Sonno Mode.1-6W consumo Quando l'alimentazione del carico superiore al 5% di potenza nominale di uscita, che inizierà a funzionare automaticamente							
	OFF	Completamente off							
Input AC	Voltaggio	220V ± 35% o 110V + 35% (optional)							
	Frequenza	50Hz o 60Hz							
Uscita AC	Voltaggio	$220V \pm 3\%$ o $230V \pm 3$ o $240 V \pm 3\%$ o $100V \pm 3\%$ o $110V \pm 3\%$ (optional)							
	Frequenza	La frequenza è la stessa frequenza di utilità in modo utility. Frequenza 50Hz o 60Hz (optional) in DC / AC mode convertire							

Utility carica (Batteria tipo "0" significa che la funzione di carico AC è chiuso)	AC Corrente di carica (Max)	BAT	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W	
		12V	35A	65A	75A	/	/	/	
		24V	20A	35A	45A	65A	70A	75A	
		48V	10A	15A	30A	35A	40A	50A	
	Tipo Di Batteria		Americana Gel Battery, Lana batteria 1, Lana batteria2, piombo-acido sigillata, l'Europa Gel Battery, Open Batterie al piombo acido, calcio batteria, De-acido Batteria o OEM Batteria						
	Modalità di ricarica		Carica a tre stadi: CC, CV, CF						
	Tempo di ricarica		Deciso dalla capacità della batteria e la quantità						
	Protezione batteria		Rilevazione, carica e scarica la protezione, la gestione intelligente automatica						
UPS Priorità	AC		Utility prima, standby batteria						
	DC		Batteria prima, utility standby						
Display	Modalità di visualizzazione		: LCD + LED						
	Informatio	on Display	Tensione di ingresso, tensione di uscita, la frequenza di uscita, la capacità della batteria, condizione di carico, informazioni di stato						
Uscita onda Type			Onda sinusoidale pura						
Sovraccarico Ability			> 120% 1 min,> 130% 10s						
C	Sleep Mode		1 ~ 6W						
Consumo	Normal Mode		1 ~ 3A						
Efficienza di conversione			87% ~ 98%						
Tempo di trasferimento			<5ms (AC a DC / DC ad AC)						
			Uscita sovraccarico, corto circuito, ingresso ad alta tensione, Ingresso a bassa tensione, si surriscalda						
	Temperatura		-10 °C ~ 50 °C						
Ambiente	Umidità		10% ~ 90%						
	Altitudine		≤4000m						









