□□□□

DC / AC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □AVR□□□□□□□□□□□□□AC□□□□□□□□□□□UPS□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□I-P-XD□□□□□

□□

1□□□

2□CPU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3□□LEDLCD□□□□□□□ LCD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4□□□□□□□□□ AVR UPS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□AC□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5□□□

6□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7□□□□□ □□□□□ □□5□□□

8□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

9□CE / EMC / LVD / RoHS□□/ FCC□□□

10□2□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□		1500VA
□□□□□□		1000W
□□□□□		2000W
□□□□□□□DC□		24V
PWM□□□□□□□□□□	□□	24V
	□□□	20A
	PV□□□□□□□□	24V□□□□□50V
□□W×D×H□mm□□		335 * 165 * 375
□□□□W×D×H□mm□□		355 * 185 * 395
□□□□□kg□□		14
□□□□kg□□		16
□□□□□		
□□□□□□□□□	1	□□□□□□□□□□□□AC □□□□□□□□□□□□□□□
	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
	3	□1□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
AC□□	□□	220V 35□□□□110V + 35□±□□□□□□□
	□□□	3□□□□60Hz±3□±50Hz□□□□□□□□

AC出力	電圧	220V±3%または230V±3 or240V±3%または100V±3%または110V±3%（オプション）
	周波数	0.5または60Hz±0.5±50Hzの（オプション）
ユーティリティチャージ	AC充電電流	0~15A
	充電時間	バッテリ容量に依存と量
	バッテリ保護	自動検出、充放電保護、インテリジェント管理
PVチャージ		PV入力の合計電流が小さくなければならない PWMソーラーコントローラの定格電流より
ディスプレイ	表示モード	LCDの+は、LED
	表示情報	入力電圧、出力電圧、出力頻度、バッテリー容量、負荷条件、ステータス情報
出力波形タイプ		純粋な正弦波出力、全高調波歪みTHD≤3
過負荷能力		> 120%1分、> 130%の10S
パワー消費	スリープモード	1~6W
	通常モード	1~3A
変換効率		~90%、80%