مقدمة

يمكن للمستخدمين تعيين هذه السلسلة من المحولات إلى العمل العاديوضع أو وضع السكون. في DC / AC، فيوضع انقلاب وظيفة. هذامتعدد UPS النموذج الأول) و AC) وظيفة، والمرافق شحن وظيفة(AVR) وضع فائدة، فقد السيارات الجهد اللائحة الوظائف منخفضة التردد محض موجة جيبية العاكس لديها مزايانوعية مستقرة وقوية القدرة على حمل حمولة والخدمة الطويلة في الحياة. كما أنها يمكن أن تعمل في بيئة فقيرة. هوالجيل الثاني من التردد المنخفض نقية شرط لموجة العاكس IP-XD-سلسلة.

ملامح

1،موجة جيبية نقيةالإخراج، السلطة الكاملة

2 مراقبة وحدة المعالجة المركزية، ذكيالسيطرة، تصميم وحدات

3، عرض LCD مختلفالمعلمات

4، يو بي إس)، ليست هناك حاجة شاحن إضافي والأجهزة الكهربائية يمكن أن تكون محمية، AVR)وتصميم متعددة الوظائف.

5، بطارية الخارجيةاتصال، انها مريحة للمستخدمين لتوسيع استخدام الوقت والوقت احتياطية السلطة

6، مع حمولة فائقة وقدرة تحمل حمولة عاليةالقدرات، وهذه السلسلة من المحولات يمكندفع ليس فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثلكما المحرك، مكيف، المثقاب الكهربائي، مصباح فلوري، مصباح الغاز.

7، وانخفاض تصميم الدوائر التردد، ونوعية مستقرة، وانخفاض معدل الفشل وطويلةخدمة الحياة (تحت التشغيل السليم، ويمكن أن تستمر على الأقل 5 سنوات)

8، حماية مثالية:حماية الجهد المنخفض، حماية عالية الجهد، أكثر من حماية درجة الحرارة،حماية ماس كهربائى، حماية الزائد، في حالة تأهب إنذار

9، CE / EMC / بنفايات الموافقات / لفد

10، عاميناالضمان والدعم التقني مدى الحياة

معلمة

نموذج المعلمة		500VA
تصنيف سعة إخراج		350W
ذروة السلطة		700W
بطارية الجهد (DC)		12V / 24V (اختياري)
حجم W × D × H (مم)		335 * 165 * 375
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		355 * 185 * 395
(الوزن الصافي (كلغ		7
(الوزن الإجمالي (كجم		8
عام معلمة		
طريقة العمل	1	الأداة الأولى (AC أولا) وضع البطارية الاحتياطية
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل ل سلطة أعلى من 5٪ من تصنيف العاكس انتاج الطاقة، فإنه سيتم البدء في العمل تلقائيا
	3	أول بطارية (DC فائدة وضع الاستعداد) UPS أولا
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)

الناتج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أو V ± 3 240 أو V ± 3٪ 100 أو V ± 3٪ 110 أو V ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ 60 أو Hz ± 0.5 ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول AC الحالي	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، تهمة وحماية التفريغ، إدارة ذكية
عرض	عرض الوضع	LCD
	معلومات العرض	مساهمة الجهد، انتاج التيار الكهربائي، خرج تردد، البطارية القدرات، حالة حمل، الحالة معلومات
خرج الموجة نوع		THD≤3 نقي الناتج موجة جيبية، إجمالي متناسق تشويه
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <،دقيقةS
استهلاك الطاقة	وضع النوم	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الزائد، ودائرة قصر، وارتفاع جهد الدخل، وانخفاض مساهمة الجهد أو ارتفاع درجة حرارة
بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	رطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m