مخطط اتصال



□□□□□

□□□□□ .1 AVR

2. AC □□□□□□□ □□□□

3. □□□ □□□

□□□□ □□□□□□ □□□ (1

2) □□□□□ □□□

4 □□□□□.UPS

1) AC □□□□□ DC □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□

2) DC □□□□□ □□□□□ AC □□□□□□□□□ □□□□□

□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ .1 UPS □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□

.□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□ .2

□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ & □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .3

□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ .1

□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ .2

□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□ .3

□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .4

□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .5
□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□

□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ .6
□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ .□□□□□□□□ □□□□□ □□□
□□□□□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .7
(□□□□□ 5 □□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□)

□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□□ □□□□□ .8
□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

9. CE / EMC / □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□

□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ .10

□□□□□□ □□□□□□□□

المعلمة		10KVA
تقييمه سعة إخراج		7000W
قمة الطاقة		14000W
بطارية الجهد (DC)		96V / 192V (اختياري)
حجم W × D × H (مم)		420 * 260 * 605
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		440 * 280 * 625
الوزن الصافي (كلغ)		55
الوزن الإجمالي (كجم)		65
عام معلمة		
طريقة العمل	1	الأداة الأولى، وبطارية الاستعداد
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة ل أعلى من 5٪ من قوة التصويت عليها، وتبدأ في العمل تلقائيا
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الإخراج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪
		110 أوV ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ 60 أوHz ± 0.5 ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	AC المسؤول الحالي	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، تهمة وحماية التفريغ، إدارة ذكية
عرض	طريقة العرض	LCD
	معلومات الشاشة	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، بطارية القدرة، حالة حمل، الحالة معلومات
خرج الموجة نوع		نقي الناتج موجة جيبية، الموجي تشويه rate≤3
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <،دقيقةS
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل التوقيت		<5MS (AC إلى DC / DC لAC)
الحماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائى، وعالية الجهد المدخلات، والمدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن
البيئة	درجات الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	الرطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m


Solar charge controller
(MPPT)
Solar Panel
Battery
Inverter
Loading

□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ الاتصال بنا□ □ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□□.