


Schéma de connexion

I-P-SP-Series System



Fonction

1. fonction AVR



2. fonction de charge AC



3. Mode Inversion

1) le mode d'inversion normale



2) le mode de couchage



Fonction 4. UPS

1) AC abord, le mode de sauvegarde DC



2) DC abord, le mode de sauvegarde CA



Application

- 1 Back-up système UPS à usage industriel, commercial, ménage, etc
2. puissance mobile et alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.
3. hors réseau solaire & amp; système d'énergie éolienne


Traits

- 1 sortie à onde sinusoïdale pure, pleine puissance
2. gestion de CPU et de contrôle, la conception modulaire
3. écran LCD peut afficher visuellement différents paramètres
4. conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement
5. connexion de la batterie externe, pratique pour étendre l'utilisation du temps et de back-up de temps de puissance; utilisateur peut connecter autant de batteries au besoin
6. super-capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série de & nbsp; onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, comme moteur, l'air conditionné, des perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc Il peut piloter presque tous les types de charge
- Conception 7. basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et longue durée de vie (sous un bon fonctionnement, il peut être aussi longtemps que 5 ans)
8. protection parfaite: protection de basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; alerte d'alarme

10. Deux ans de garantie, supports techniques long de la vie

Paramètre technique

Paramètre	30KVA	
Puissance nominale Capacité	20000W	
Puissance de crête	40000W	
Batterie Tension (DC)	192V	
Taille L x P x H (mm)	420 * 280 * 625	
Taille d'emballage L x P x H (mm)	440 * 300 * 645	
Poids net (Kg)	125	
Poids brut (Kg)	135	
Paramètres généraux		
Mode de fonctionnement	1	Utilitaire d'abord, Batterie Autonomie en veille
(Réglage)	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieur à 5% du puissance nominale, commencer à travailler automatiquement
	3	Batterie d'abord, l'utilité de veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (en option)
	Fréquence	50 Hz ± 60 Hz ou 3% ± 3% (en option)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou 230 ou 240 ± 3 ± 3% ou 100 V à ± 3% ou 110V ± 3% (en option)
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (facultatif)
charge de la batterie	Charge AC Courant	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et de la quantité
	Batterie Protection	Détection automatique, charge et la protection de décharge, intelligent Gestion
Affichage	Mode d'affichage	LCD
	Affichage Informations	La tension d'entrée, la tension de sortie, la fréquence de sortie, la batterie capacité, état de charge, des informations d'état
Sortie d'onde Type	Sortie d'une onde sinusoïdale pure, taux de distorsion de forme d'onde ≤3	
Surcharge Capacité	> 120% 1 min, > 130% 10s	
Puissance Consommation	Mode veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3
Conversion Efficacité	80% ~ 90%	
Temps de transfert	<5 ms (AC-DC / DC AC)	
Protection	sortie de surcharge, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, surchauffe	
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% à 90%
	Altitude	≤4000m



Plus [information](#), S'il vous plaît [Contactez-nous](#) et vérifiez la [catalogue de produits](#), [Accueillir](#).