Введение

В обращении DC / ACРежим, пользователи могут установить эту серию инверторы в нормальный режим или снаРежим. В сервисном режиме, он имеет Авто регулировка напряжения (AVR) функцию, утилитыфункцию (AC первой моделью) и функцию ИБП зарядки. Это многофункциональный низкийПреобразователь частоты чистая синусоида имеет преимущества стабильного качества, сильнойнесущая способность и длительный срок службы. Он также может работать в бедныхсреда. Это второе поколение нашей низкой частоты синусоидальной формыПреобразователь I-П-XD-серии.

Черты

1) Простотаустановить. Чтобы настроить солнечную систему, пользователи просто нужно соединить его с солнечнойпанели и батареи.

2) CPUУправление, Интеллектуальное управление, модульная конструкция

3) СветодиодыЖК-дисплей. ЖК-дисплей может отображать различные параметры (например, выходного напряжения, частоты,режим работы)

4) Многофункциональныедизайн, Функция AVR ИБП, Пользователям не нужно покупать солнечную, контроллер, зарядное устройство ACили стабилизатор.

5) Подключение внешнего аккумулятора, этоудобно для пользователей, чтобы расширить использование времени и резервного времени питания

6) Ссупер несущая способность и высокая грузоподъемность, эта серия преобразователей может не только ездят сопротивление нагрузки;но и различные виды индуктивных нагрузок, таких как двигатель, кондиционер,электрические дрели, флуоресцентная лампа, газовая лампа. Он может управлять практически любые видынагрузка

7) Низкийчастота чистая синусоида схемотехника, стабильное качество, легко обслуживание, низкийИнтенсивность отказов и длительный срок службы (приправильная работа, он может длиться вне менее 5 лет)

8) PerfectЗащита: низкая защита напряжения, защита высокого напряжения, защита от перегрева,защита от короткого замыкания, защита от перегрузки

9)CE / допуски EMC / LVD / RoHS / FCC

10)2 года гарантии, пожизненная техническаяподдержка

Параметр

Режим	1500VA
Номинальная мощность Емкость	1000W
Пиковая мощность	2000W
Напряжение аккумулятора (DC)	24

ШИМ Солнечный контроллер	Напряжение	24
	Ток	20A
	PV Макс Входное напряжение	24 Система: 50V
Размер Ш × Г × В (мм)		335 * 165 * 375
Размер упаковки Ш × Г × В (мм)		355 * 185 * 395
Вес нетто (кг)		14
Вес брутто (кг)		16
Генеральный Параметр		
Режим работы (настройка)	1	Утилита первый (AC Первый) батарейный режим ожидания
	2	Спящий режим, не утилита, мощность нагрузки составляет более 5% от номинальной выходной мощности, инвертор включится автоматически
	3	Аккумулятор первый (DC Первый) режим утилита ожидания
Переменного тока	Напряжение	220В ± 35% или 110В + 35% (Необязательно)
	Частота	50Hz ± 3% или 60 Гц ± 3% (Необязательно)
Выход переменного тока	Напряжение	220 ± 3% или 230 ± 3 or240V ± 3% или 100В ± 3% или 110 ± 3% (Необязательно)
	Частота	50Hz ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (Необязательно)
Утилита заряд	AC зарядка	0 ~ 15A
	Время зарядки	В зависимости от емкости батареи и количество
	Защита батареи	Автоматическое обнаружение, Зарядка и защита разряда, Интеллектуальное управление
PV Charge		Суммарный ток PV вход должен быть меньше Чем Номинальный ток PWM солнечной контроллера
Дисплей	Режим отображения	LCD + LED
	Отображение информации	Входное напряжение, выходное напряжение, выходной Частота, батарея Емкость, состояние нагрузки, состояния Информация
Волна выхода Тип		Чисто выход волны синуса, Total Harmonic Искажение THD≤3
Возможность перегрузки		> 120% 1 мин,> 130% 10s
Власть Потребление	Спящий режим	1 ~ 6 Вт
	Нормальный режим	1 ~ 3A
Конверсия Эффективность		80% ~ 90%