

Introduzione

Questo è un [solare regolatore di carica 20A ~ 30A](#) che hanno max automatico. funzione di inseguimento del punto di potenza ad alta efficienza che quasi il 30% ~ 60% in più rispetto regolatore di carica tradizionale. Dispone anche le funzioni di riconoscimento automatico tensione di sistema, largo ha squillato di ingresso PV, responsabile per tutti i tipi di batteria, controllo scarico automatico, RS 232 Funzione di comunicazione / LAN e così via. E 'molto prodotto di fascia alta per il mercato solare con il suo partner migliore [I-P-TPI2 modello inverter / caricabatteria / UPS](#).

Applicazione

1. industriale, rete elettrica domestica off sistema di produzione commerciale, l'energia solare
2. mobile off grid sistema di generazione di energia solare
3. stazioni di base di comunicazione
4. nuova produzione di educazione all'energia
5. [Sistema di monitoraggio solare](#)
- Sistema 6. solare illuminazione stradale

Motivi per scegliere

- 1 del 30% -60% di pannelli solari salvati
- 1) efficienza di conversione del 95% -99%, prendere la maggior parte da pannelli solari
- 2) Caricare per tutti i tipi di batterie, fase 3 di carica per proteggere la batteria. Ridurre il consumo, il costo salvato.
2. dati del monitor e impostare. Parametri di pannelli solari come corrente di carica / tensione e l'indirizzo IP del cancello, potenza complessiva di generazione, ecc può essere mostrato. 4 tipi di controllo del carico DC, automaticly salvare emnergy sia dal umana e solare.
3. commucation Lan e porta RS232.
4. [Software per monitorare 100pcs attrezzature](#) contemporaneamente su uno schermo di un computer.

Lineamenti

1. [Carica MPPT](#) modalità, l'efficienza di conversione fino al 99%
- 2 12V / 24V / 48V auto sistema di riconoscere;
- 3 Ampia gamma di ingresso FV con max. è DC150V.
4. collegamento in parallelo illimitata
5. funzione Journal, Save funzione set, data, tempo, capacità e così via Generazione. Modalità 6.Charge: tre fasi (carica rapida, carica costante, floating charge) .It prolunga la durata delle batterie.
- 7.Discharge modalità: modalità ON / OFF, modalità doppio controllo di tempo, modalità di controllo tensione FV, tensione FV + modalità di ritardo e così via.
- Tipi di batterie 8.Recommended: sigillate al piombo, ventilato, gel, batterie NiCd. Altri tipi di batterie possono anche essere definiti.
- 9.Most informazioni potrebbero essere fornire da LCD e LED come:. Modello no, tensione FV in ingresso, tipo di batteria, tensione della batteria, corrente di carica, potenza di carica, lo stato di lavoro e così via. Anche le informazioni del cliente come il nome della società, sito web e logo può essere aggiunto nel software Solar Aquila.
- 10.RS232 e LAN porta di comunicazione. Indirizzo IP e Porta potrebbe essere facile definirlo soddisfare protocollo di comunicazione area.And globale può essere fornita per aiutare il cliente gestire tutte le informazioni. Software superiore 11.The viene visualizzato in 11 lingue, potrebbe mostrare lo stato di lavoro e impostare i parametri del sistema di scarico.
- 12.With disegno intelligente, il dispositivo può essere aggiornato on-line per tutta la vita.
- 13.Adopting i componenti di marca ben noti, i dispositivi possono soffrire la temperatura non inferiore a 105 ° C. La durata del servizio è progettato per utilizzare per 10 anni in teoria.
- 14.Compliance con l'ambiente 2002/95 / CE proteggere la domanda, non include il cadmio, idruro e fluoro, ecc materiale
- 15.Equipment integrità: controller + CD-ROM (software microcomputer) + cavo di comunicazione + rilevamento della temperatura del filo + terminali Anderson;
- 16.CE, certificazioni ROHS approvato.

Parametro

MODELLO: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A - Series	20A	25A	30A
Modalità di carica	Maximum Power Point Tracking		
Modalità di scarico	Controllo intelligente		
Tipo di sistema	12V 24V 48V riconoscimento automatico		
Morbido Ora inizio	≤10S		
Dinamica di risposta Tempo di recupero	500us		
Efficienza di conversione	≥96.5%, ≤99%		

Moduli PV utilizzo Tasso	≥99%			
CARATTERISTICHE DI INGRESSO				
MPPT Tensione di funzionamento e Gamma	Sistema 12V Sistema 24V Sistema 48V	DC18V ~ DC150V DC34 ~ DC150V DC65 ~ DC150V		
Bassa tensione Protezione ingresso Point	Sistema 12V Sistema 24V Sistema 48V	DC16V DC30V DC60V		
Bassa tensione di ingresso di ripristino Point	Sistema 12V Sistema 24V Sistema 48V	DC22V DC34V DC65V		
Max. DC Tensione		DC160V		
Ingresso Protezione da sovratensione Point		DC150		
Ingresso sovratensione punto di ripristino		DC145V		
Max. PV Power	Sistema 12V	286W	357W	429W
	Sistema 24V	572W	715W	858W
	Sistema 48V	1144W	1430W	1716W
CARATTERISTICHE CHARGE				
Tipi di batteria selezionabile	Al piombo sigillata, ventilato, Gel, NiCd (tipo predefinito è GEL batteria)			
Altri tipi di impostazione della batteria	Carica costante Floating charge	Costante galleggiante gamma definito dall'utente / tensione di carica tra DC10V ~ DC15 (basata su 1 pz batteria 12V)		
Tipo di batteria Impostazione	12V / 24V / 48V SYS	Controller e il monitor superiore		
Tipo di carica	12V / 24V / 48V SYS	Tre fasi: carica rapida / carica Costante / floating charge		
Potenza nominale Corrente	20A	25A	30A	
Corrente di limitazione di protezione	25A	30A	35A	
Fattore di temperatura	± 0,02% / °C			
Compensazione della temperatura	14.2V- (La temperatura-25 °C più alto) * 0.3			
Uscita Ripples (picco)	200mV			
Tensione di uscita Stabilità di precisione	≤ ± 1.5%			
Tensione di carica di picco-picco Ripple	200mV			
Precisione della tensione Caricabatterie	≤ ± 1.5%			
Caratteristiche di scarico				
Controllo Impostazione	Controller o LAN			
Corrente di scarica max	30A			
Potenza di scarica max	420W	840W	1680W	
Protezione contro le scariche	fusibile 40A * 2			
Controllo doppio-tempo	Su di mattina, al largo in mattinata / On nella notte, fuori nella notte			
ON / OFF	ON / OFF			
Controllo tensione FV	Tensione FV su, tensione FV off			
Tensione FV / tempo di controllo di ritardo	Tensione FV su, tempo di ritardo spegnimento			
Protezione di tensione di scarica	Uscita quando sotto tensione impostazione; Impostazione di fabbrica è 10.5 (Nota: set basato su 1 batteria).			
PORTA DI COMUNICAZIONE				
Comunicazione RS232	Scegli la comunicazione COM			
Comunicazione LAN	Impostare l'indirizzo IP e la porta per il controller e l'aquila solare; Poi ha scelto la comunicazione TCP			
PROTEZIONI				
Input Low Voltage Protection				
Ingresso Protezione da sovratensione				
Ingresso inversione di polarità Protezione	Controllare le caratteristiche di uscita / a			
Uscita sovratensione Protezione				
Uscita inversione di polarità Protezione				
Protezione da cortocircuito	Recuperare dopo aver eliminato il guasto cortocircuito, nessun problema per il lungo termine di corto circuito			
Protezione temperatura	95 °C			
Protezione di temperatura	Sopra 85 °C, diminuire la potenza di uscita, diminuire 3A per grado.			
ALTRI PARAMETRI				
Rumore	≤40dB			

Metodi termici	Raffreddamento ad aria forzata, tasso di velocità della ventola regolata dalla temperatura, quando la temperatura interna è troppo bassa, ventilatore correva lentamente o si ferma; quando il regolatore smettere di lavorare, ventola ferma anche ran.
Protezione dell'ambiente	Materie prime a marchio mondiale. Conformità alle norme UE. Incontra il 2002/95 / CE senza cadmio idruo, fluoro, odore particolare e substances.All tossico temperatura nominale di condensatori elettrolitici non inferiore a 105 °C
FISICA	
Misura PxLxH (mm)	270 * 185 * 90
N.G (kg)	2.1
G.N (kg)	2.4
Colore	Blu / verde (opzionale)
Sicurezza	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Tipo di protezione meccanica	IP21
AMBIENTE	
Umidità	0 ~ 90% RH (senza condensa)
Altitudine	0 ~ 3000m
Temperatura di funzionamento	-20 °C ~ + 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C ~ + 75 °C
Pressione atmosferica	70 ~ 106kPa

Nota: OEM e ODM sono forniti. Il modello 36V / 72V / 96V anche può essere su ordine per voi.

Parti dei prodotti

NO.	Quantità	Descrizione
1	1 pc	Regolatore di carica
2	2 pc	Gallow puleggia (Per installare il controller a parete)
3	4 set	Vite (Per installare il controller a parete)
4	1 pc	232 turno di cavo di comunicazione RJ45
5	1 pc	Istruzioni per l'uso
6	1 pc	Fili di rilevamento temperatura
7	2 pc	Filo fusibile



Blue



Green



Upper Computer



Package

Superiore Computer Software e Test Software



The interface of upper computer software working state



The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface



The interface of test software working state

MPPT Connection



Certificati

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE](#)

[FCC](#)

[ROHS](#)

Servizio e contatto

1 Garanzia

1,2 anni di garanzia, assistenza tecnica per tutta la vita.

2. Condizioni e Termini

2.1 La garanzia decorre dalla data di spedizione dalla nostra fabbrica.

2.2 Durante la garanzia, qualsiasi prodotto difettoso sarà ottenere riparato o sostituito gratuitamente.

2.3 La garanzia non è disponibile per i prodotti che sono rotti dalla violenza o la disattenzione o riparato o modificato senza l'autorizzazione.

3 Tempo di consegna

3.1 Gli ordini del campione saranno consegnati dalla nostra fabbrica entro 5-7 giorni lavorativi.

3.2 ordini generali saranno consegnati dalla nostra fabbrica entro 7-15 giorni lavorativi.

3.3 I grandi ordini saranno consegnati dalla nostra fabbrica entro 25 giorni lavorativi al massimo.

4 Spedizione

4.1 Dallo SME, DHL, Fedex o l'altro espresso.

4.2 Con il nostro spedizioniere (via aerea o via mare).

4.3 Con il proprio spedizioniere.

5. OEM e ODM

5.1 Questa pagina mostra i dati di base, possiamo fornire l'OEM, servizio del ODM per voi.