

Schéma de connexion



Rappelle: Tout [e-smart régulateur solaire MPPT](#) se il vous plaît cliquez ici

Application

1. [Système de sauvegarde UPS](#) fins industrielles, commerciales, ménage, etc.
2. puissance Mobile et alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.
3. hors réseau solaire & amp; système de l'énergie éolienne

Caractéristiques

1. sortie d'onde sinusoïdale pure, pleine puissance
2. La gestion de CPU et de contrôle, conception modulaire
3. écran LCD, peut afficher visuellement différents paramètres

4. Conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement
5. connexion batterie externe, pratique d'étendre l'utilisation du temps et de back-up temps de pouvoir; utilisateur peut se connecter autant de piles au besoin
6. Avec de super capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série d'onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, tels que le moteur, l'air conditionneur, perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc. Il peut piloter presque tous les types de charge
7. conception basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et de longue durée de vie (en vertu de son bon fonctionnement, il peut être aussi longue que cinq années)
8. Protection parfaite: une protection basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; Alerte d'alarme
9. CE / EMC / LVD / RoHS approbations
10. Deux ans de garantie, des supports techniques long de la vie

Paramètres

Paramètre	1000VA	
Capacité nominale de sortie	700W	
Power Peak	1500W	
Tension de la batterie (DC)	24V	
Taille L x P x H (mm)	335 * 165 * 375	
Emballage Taille L x P x H (mm)	355 * 185 * 395	
Poids net (kg)	12	
Poids brut (kg)	13	
Paramètres généraux		
Mode de fonctionnement (Réglage)	1	Utilitaire d'abord, Batterie Autonomie en veille
	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieure à 5% de la puissance nominale, commencer à fonctionner automatiquement
	3	Batterie abord, l'utilité de veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (facultatif)
	Fréquence	50Hz ± 3% ou de 60 Hz ± 3% (facultatif)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou ± 230 V ou 240 V 3 ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (en option)
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (facultatif)
charge de la batterie	AC Courant de charge	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et la quantité
	Protection Batterie	Détection automatique, la protection de charge et de décharge, gestion intelligente
Exposition	Mode d'affichage	LCD
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, des informations d'état
Type de sortie Vague	Sortie à onde sinusoïdale pure, distorsions du signal rate ≤ 3	
Capacité de surcharge	> 120% 1 min, > 130% 10s	
Consommation	Mode Veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3A
Efficacité de conversion	80% ~ 90%	
Temps de transfert	< 5 ms (AC-DC / DC à AC)	
Protection	sortie de surcharge, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, surchauffe	
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% ~ 90%
	Altitude	≤ 4000m

Produits Photos





