

Описание продукта

Эта электронная SMART [MPPT & NBSP; солнечной контроллер заряда](#) (Максимальная слежения Power Point) умный солнечный регулятор с функцией автоматического распознавания, смарт-зарядки и разрядки функции, три этапа функцию зарядки для защиты батареи. Это может увеличить на 30% ~ 60% эффективность, чем традиционные ШИМ-контроллера. Он поддерживает многие виды batteries.It также функцию связи RS232.



Примечания: Система аккумулятора 12В / 24В / 48В автоматический признали.

Особенности

- 1 MPPT режим зарядки, максимальная эффективность до 99%, [экономии 30% ~ 60% солнечные панели](#) чем традиционные ШИМ-контроллера.
- 2 DC12V / 24V / 48V батареи системы автоматического распознавания, пользователи могут использовать его в другую систему удобно.
- 3 Максимальная PV входного напряжения до DC100V.

4. Три ступени заряда: быстрый заряд (MPPT), заряд постоянным напряжением, плавающей заряд, Он может защитить батареи хорошо.
- 5 Три вариант разряда: на режиме и в режиме выкл и PV напряжения (солнечной) режиме управления.
6. Пользователи могут выбрать 4 вида обычно стандартных батареек (герметичные свинцово-кислотные, вентилируемый, гель, NiCd). Другие виды батарей могут быть определены пользователями.
- 7 Digital трубка может отображать напряжение батареи и зарядного тока. Программное обеспечение может отображать различные параметры, такие как номер модели, входного напряжения PV, тип батареи, напряжение батареи, ток зарядки, питание зарядного, рабочем состоянии.
- 8 связи RS232, мы можем предложить коммуникационный протокол также, это удобно для управления интеграции пользователя.
- 9 Этот контроллер могут быть подключены параллельно бесконечно.
10. [CE и RoHS сертификаты](#) которые approved. We может помочь клиентам одобрить другие сертификаты.
11. 2 года гарантии; 3 ~ 10 лет продлен техническое обслуживание.

Техническое описание

MPPT режимы солнечной контроллер: Я-Р-э-SMART-12B / 24B / 48B-серии	15A	20A	25A	30A	40A
Режим зарядки	MPPT (точка отслеживания максимальной мощности)				
Метод заряда	Три этапа: постоянный ток (MPPT), постоянная Напряжение, плавающий залог				
Система Тип	DC12V / 24V / 48V	Автоматическая Признание			
Система напряжение	12V система	9 В постоянного тока ~ DC15V			
	24 система	DC18V ~ DC30V			
	48V система	DC36V ~ DC60V			
Мягкий Время начала	12B / 24B / 48B система	≤3S			
Динамический Время восстановления ответ	12B / 24B / 48B система	500us			
MPPT эффективность	12B / 24B / 48B система	≥96.5%, ≤99%			
Входные характеристики					
MPPT Диапазон рабочего напряжения	12V система	DC14V ~ DC100V			
	24 система	DC30 ~ DC100V			
	48V система	DC60 ~ DC100V			
Низкий входное напряжение защита точка	12V система	DC14V			
	24 система	= 30B			
	48V система	DC60V			
Низкий входное напряжение Восстановление точка	12V система	DC18V			
	24 система	DC34V			
	48V система	DC65V			
Высокая точка защиты входного напряжения	12B / 24B / 48B система	DC110			
Высокая вход восстановление напряжения точка	12B / 24B / 48B система	DC100V			

Максимальная PV мощность	12V Система (W)	213	284	355	426	568
	24 Система (W)	426	568	710	852	1136
	48V Система (W)	852	1136	1420	1704	2272
CHARGE CHRECTRESTICS						
Выбор Батарея & NBSP; Типы (По умолчанию Гель батареи)	12В / 24В / 48В система	Запечатанные свинцово-кислотные, вентилируемый, гель, NiCd батареи (Другое типы батарей также может быть определена))				
Постоянная Напряжение	12В / 24В / 48В система	Пожалуйста, проверьте напряжение заряда в соответствии с формой типа батареи.				
Плавающий Напряжение зарядки	12В / 24В / 48В система					
Номинальная Входной ток	12В / 24В / 48В система	15A	20A	25A	30A	40A
Текущий предел Защита	12В / 24В / 48В система	20A	25A	30A	35A	45A
Температура Фактор	12В / 24В / 48В система	± 0,02% / °C				
Температура Компенсация	12В / 24В / 48В система	14.2V- (высокая температура-25 °C) * 0,3				
Выход Рябь (пик)	12В / 24В / 48В система	200 мВ				
Выход Стабильность напряжения Точность	12В / 24В / 48В система	≤ ± 1,5%				
Выход Разряд						
Выходное напряжение	Основание на напряжение батареи					
Выходной ток низкого напряжения Точка защиты	По умолчанию 10,5; Восстановление 11V; Это может быть регулируемым.					
Номинальный выходной ток	30A					
Выходной контроль	На режиме, режим Off, режим контроля напряжения PV					
Набор элементов управления Режим вывода	Кнопка контроллера или программное обеспечение для ПК					
Показать						
Светодиодный дисплей цифровой трубки	Напряжение аккумулятора, Ток зарядки					
Светодиодные дисплей	Индикатор зарядки, индикатор НАГРУЗКА свет					
РС (порт связи)	RS232					
Защита						
Защита от низкого входного напряжения	Проверьте входные характеристики					
Высокая защита входное напряжение	Проверьте входные характеристики					
Защита зарядки Overpower	да					
Разряда защиты низкого напряжения	да					
Разряда Защита от повышенного тока	да					
Защита от перегрева	да					
Прочие параметры						
Шум	≤40dB					
Тепловая теплорассеивающих метод	Сам охлаждения			Вентилятор охлаждения		
Компоненты	Импортные материалы со стандартами ЕС.					
Сертификация	CE FCC RoHS					
Физическая						

Измерение Г x Ш x В (мм)	205 * 168 * 60
размер пакета Г x Ш x В (мм)	265 * 196 * 110
N.G (KG)	1,8 кг
G.N (KG)	2 кг
Механическая защита	IP25
Окружающая среда	
Влажность	0 ~ 90% (без конденсироваться)
Высота над уровнем моря	0 ~ 3000 м
Рабочая температура	-20 °C ~ 50 °C
Температура хранения	-40 °C ~ 75 °C
Атмосферное давление	70 ~ 106 кПа

?

Замечания

Эта спецификация только для справки. Возможны изменения без предварительного уведомления

Мы предоставляем услуги OEM и ODM. Модель 36V / 72V / 96V также могут быть настроены для вас.

Продукты Пакет

Количество	количество	Статьи, включенные
1	1 шт	Цвет контроллер (синий или зеленый заказ OEM ODM только приветствовать)
2	2 шт	Вешалки (используется для контроллера висит на стене)
3	4 набор	Винт
4	1 шт	RJ45 для кабеля RS232
5	1 шт	Провод датчика температуры батареи
6	2 шт	Предохранитель (выход постоянного тока)
7	1 шт	Инструкция пользователя (руководство)
8	1 шт	CD

Контроллер PC верхней программного обеспечения и тестирование программного обеспечения

Верхняя программного обеспечения и тестирование программного обеспечения 1.Controller ПК способен отобразить информацию. Пользователи могут установить параметры через PC верхней

